

[illegible]

COORDINAMENTO CAVO-INTERRUTTORE (CE 64-8/433.2)													
QUADRO / CIRCUITO	DESCRIZIONE UTENZA	SEZ.CAVO		LUNG.H.	F. d. p.	TENS.	FASI	Ib impianto	< I _n < Protezione	I _z Cavo	Relè differenziale		
		n° x Fase	Neutro								mA	Classe	
QE13/C01	ASCENSORE SCALA B	1	x 6	6	60	0,80	400	3	18	32	44	30	AC
QE13/C02	ASCENSORE INGRESSO	1	x 6	6	60	0,80	400	3	18	32	44	30	AC
QE13/C03	SERVIZI	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C04	SCALA B	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C05	LUCI SEMINTERRATO L1	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C06	LUCI SEMINTERRATO L2	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C07	LUCI SEMINTERRATO L3	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C08	LUCI RIALZATO L4	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C09	LUCI RIALZATO L5	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C10	LUCI RIALZATO L6	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C11	LUCI RIALZATO L7	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C12	LUCI RIALZATO L8	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C13	LUCI RIALZATO L8	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C14	LUCI EMERGENZA	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C15	QUADRO UFFICI	1	x 1,5	1,5	60	0,90	230	2	6	10	23	30	AC
QE13/C16	PRESE SEMINTERRATO P1	1	x 2,5	2,5	60	0,70	230	2	12	16	30	30	A
QE13/C17	PRESE SEMINTERRATO P2	1	x 2,5	2,5	60	0,70	230	2	12	16	30	30	A
QE13/C18	PRESE SEMINTERRATO P3	1	x 2,5	2,5	60	0,70	230	2	12	16	30	30	A
QE13/C19	PRESE RIALZATO P4	1	x 2,5	2,5	60	0,70	230	2	12	16	30	30	A
QE13/C20	PRESE RIALZATO P5	1	x 2,5	2,5	60	0,70	230	2	12	16	30	30	A
QE13/C21	PRESE RIALZATO P6	1	x 2,5	2,5	60	0,70	230	2	12	16	30	30	A
QE13/C22	PRESE RIALZATO P7	1	x 2,5	2,5	60	0,70	230	2	12	16	30	30	A
QE13/C23	PRESE RIALZATO P8	1	x 2,5	2,5	60	0,70	230	2	12	16	30	30	A
QE13/C24	PRESE RIALZATO P9	1	x 2,5	2,5	60	0,70	230	2	12	16	30	30	A
QE13/C25	UTA01	1	x 1,5	1,5	100	0,80	400	3	4	10	26	300	A
QE13/G	INTERRUTTORE GENERALE	1	x 35	25	60	0,80	400	3	82	125	130		

COMUNE di LODI  PROGETTO di FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICO Riqualificazione e Recupero Ex Linificio Nazionale Piazzale Forni PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 5_COMPONENTE 2 INVESTIMENTO / SUBINVESTIMENTO 2.1 "RIGENERAZIONE URBANA" CUP E13D2100100001 GRUPPO PROGETTAZIONE CS A Corrado Serafini <i>architeti</i> Via Paolo Diacono 6, 20133 Milano Arch. Corrado Serafini, Arch. Greta Magnani, Arch. Roberta Santambrogio MATTEO VERCELLONI STUDIO DI ARCHITETTURA Via Volturno 8 f 20124 MILANO Arch. Matteo Vercelloni, Arch. Stefano De Feudis	
CONSULENTI S. P. S. S.r.l. Studio Progetti Strutturali - Ing. Andrea Sala Via Melchiorre Gioia 64, 20125 Milano Impianti Elettrici e Meccanici - P.I. Gianluca Terreni via Circosvalazione 73, Trezzano SN (MI) Tecnico Acustico Dott. Gianluca Midali via R. Sanzio 3 Almenno S. Salvatore (BG)	
IMPEL 115	Data 01.2023
Scala: -----	Stato di Progetto QUADRO ELETTRICO QE13 - MUSEO CIVICO